



Estación de carga con 10 puertos USB

76 W, Base de carga USB de 12 A USB con Carga Rápida de 2.0, Soporte con 8 bahías

Part No.: [180009](#)

EAN-13: 0766623180009 | UPC: 766623180009

Mantén tu dispositivo portátil completamente cargado y seguro.

Los dispositivos electrónicos portátiles requieren un alto consumo de energía de sus baterías para poder alimentarse, pero la Estación de Carga MANHATTAN con 10 puertos USB ayuda a mantener tus tablets, teléfonos móviles, cámaras digitales y otros dispositivos cargados y listos para llevar. La Estación de Carga MANHATTAN con 10 puertos USB se conecta a cualquier salida de pared y ofrece una carga rápida para tus dispositivos. (El primer puerto soporta carga rápida Qualcomm 2.0 en dispositivos con procesadores Snapdragon para una carga 60% más rápida que en los cargadores de 1A, los siguientes 5 puertos cargan a 1A, y los últimos 4 puertos soportan una carga de 2.4A con un Circuito Integrado Inteligente que detecta automáticamente la mejor carga para tu dispositivo.). Avanzada circuitería integrada que evita sobrecargas y cortos circuitos que puedan dañar y reducir la vida útil de la batería de tus dispositivos. La Estación de Carga MANHATTAN con 10 puertos USB es perfecta para su uso en el hogar, escuela y oficina. Incluye ocho bahías para asegurar la mayoría de los dispositivos - con fundas - mientras se cargan, manteniendo el mostrador limpio y libre de enredos.

Features:

- Cargador USB para tablets, teléfonos móviles y otros dispositivos portátiles, con 10 puertos frontales
- Salida de 2.0 para Carga Rápida (QC) en su primer puerto, 1 A en los siguientes 5 puertos y 2.4 A en los últimos 4
- Carga Rápida de 2.0 A de carga adaptiva que ajusta automáticamente su salida de energía entre 2.4 A, 2 A o 1.5 A para cargar rápidamente tu dispositivo
- Del puerto 2 al 6 carga cinco smartphones simultáneamente con su salida de 1A; puertos 2 a 4 son mejores para Android, puertos 5 al 6 son mejores para iPhone

- Casi dos veces más rápido que 5W, los puertos 7 al 10 cargan a 12 W e incluyen un circuito integrado para autodetectar los requerimientos de energía de los dispositivos portátiles
- 8 bahías de almacenamiento de dispositivos, hasta de 2 cm de ancho, con una cubierta antiderrapante, para un uso seguro y libre de enredos
- Circuitería avanzada que ayuda a prevenir la sobrecarga, el sobrecalentamiento y los cortos circuitos para incrementar la vida de la batería de tu dispositivo
- Resistente, compacto y de uso pesado; perfecto para carga en escritorio para casa, oficina, etc.
- Tres años de garantía

Especificaciones:

Estándares y certificaciones:

- CUL (fuente de alimentación)
- RoHS2
- CE
- TUV (fuente de alimentación)
- FCC

General

- Voltaje de entrada: entrada, 110 - 240 VAC, 50/60 Hz, max. 2 A

Tipos de puertos y salidas de energía

10 USB Tipo-A

- Puerto 1: (Carga Rápida 2.0) 5 V / 2.4 A; 9 V / 2.1 A; 12 V / 1.5 A (output)
- Puerto 2-6: 5 V / 1 A (salida); puertos 2 a 4 mejores para Android, puertos 5 a 6 mejores para iPhone
- Puerto 7-10: 5 V / 2.4 A / 12 W (salida)

Diseño:

- Botón de encendido con indicador LED
- Dimensiones: 21 x 14 x 7 cm (8.3 x 5.5 x 2.8 in.)
- Dimensión de los divisores (ocho): 2 x 3.5 x 10 cm (0.8 x 1.4 x 3.9 in.)
- Peso: chasis del cargador 0.43 kg (0.9 lbs.); con adaptador de energía 0.8 kg (1.7 lbs.)
- Cable de energía y adaptador: 2.7 m (8.9 ft.)
- Chasis: plástico ABS

Ambiente de operación

- Temperatura de operación: 0 - 30°C (32 - 86°F)
- Temperatura de almacenaje: de -20° C a 60° C
- Humedad (sin condensar): 0 - 90%

Contenido del paquete:

- Estación de carga con 10 puertos USB

- Adaptador de corriente
- Cable de alimentación
- Guía rápida de instrucciones

