



Barra multicontacto con 16 salidas USB Tipo A para rack de 19" (NEMA 5-15)

Con interruptor de alimentación para protección de sobrecarga, 2,1 A máx. por módulo, cable de alimentación de 2 m (6,6 pies)

Part No.: 164603

EAN-13: 0766623164603 | UPC: 766623164603

La unidad de distribución de energía (PDU) Intellinet para montaje en rack de 19" con 16 puertos USB-A proporciona una distribución de energía confiable a través de una sola entrada a múltiples salidas de alimentación USB. Diseñada para instalarse en la parte frontal de un rack de red de 19", este PDU proporciona un fácil acceso para alimentar hasta 16 dispositivos electrónicos portátiles. La barra PDU proporciona 2.1 amperios de energía en cada puerto para soportar la carga rápida de los dispositivos conectados. Simplemente conecte los dispositivos a la unidad de distribución de energía Intellinet para montaje en rack de 19" con 16 puertos USB-A con cables y dispositivos USB-A compatibles que se cargarán de manera segura en el rack.

Features:

- Unidad de distribución de energía USB 1U, para rack de 19"
- Tipo de instalación: frontal
- 16 conectores USB Tipo A
- Carcasa de aluminio
- Interruptor de protección de sobrecarga
- Tres años de garantía

Especificaciones:

General

- PDU para montar en rack de 19"
- Enchufe/toma de corriente estándar: USB tipo A
- Enchufes: 16
- Especificación del cable: cordón de alimentación estándar de 2 m (6,6 pies)
- Dimensiones: 482 (L) x 45 (A) x 40 (A)[mm]
- Tensión nominal: 110 V
- Corriente nominal: 15 A
- Potencia máxima de salida: 1650 W
- Tipo de enchufe: NEMA 5-15

Contenido del paquete

- Barra multicontacto con 16 salidas USB Tipo A para rack de 19"

Para mayor información sobre los productos Intellinet, consulte a su distribuidor o visite www.intellinet-network.com.

Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.

- Guía de instrucciones rápidas

